

SR-482-82

Varmistaaksesi tuotteen toiminnan

1. **Nosta suihkulähde vedestä.**
2. **Irrota kaapeli pumpusta.** Helpomman uudelleenkäynnistyksen vuoksi irrota myös pumppu paneelistä.
3. **Kuivaa paneelin alapuoli** estääksesi kosteuden pääsyn paneelin alapuolella olevaan liittimeen.
4. **Täytä kulho vedellä.** Käytä kulhoa, joka pysyy tukevasti pöydällä. Veden tulee olla tarpeeksi syvää, jotta pumppu jää vedenpinnan alle. Aseta kulho tasaiselle ja avoimelle alueelle, jossa mikään ei varjosta paneelia.
5. **Laske pumppu veteen.** Pidä liitintä niin, ettei se joudu veden alle, ja keikuta pumppua, jotta kaikki ilmakuplat poistuvat.
6. **Kytke liitin paneeliin.** Paina kunnolla varmistaaksesi, että liitin on täysin paikoillaan, muuten tiivistys ei toimi. (Paneelia ei tarvitse kiinnittää pumppuun, mutta sen tulee olla niin, että aurinko paistaa koko paneeliin. Parasta on, jos paneeli voi kellua veden pinnalla ja pumppu on kiinnitetty imukupeilla pohjaan.)
7. **Anna suihkulähteen olla auringossa jonkin aikaa.**
8. **Noudata kohtia 2 ja 3, kun siirrät suihkulähteen takaisin sen suunniteltuun paikkaan.**
9. **Toista kohdat 5 ja 6.**
10. **Aseta paneeli veteen ja kiinnitä vesipumppu paikalleen.**
11. **Suihkulähteen tulisi nyt toimia jatkuvasti ilman keskeytyksiä** niin kauan kuin aurinko paistaa tai akun kapasiteetti riittää.